

Модель:

CX14000A

Портативная бензиновая генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Бензиновый двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x32А
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	11 кВА (11 кВт)
Номинальная мощность	10 кВА (10 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Бензин
Емкость бака	27,5 л
Расход топлива (75%)	4,5 л/ч
Запас хода (75%)	6,1 ч
Уровень шума (7м)	76 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	2V78F-2
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	688 мл
Объем масла	1,4 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	790
Ширина, мм	750
Высота, мм	805
Вес, кг	158

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО «ПромЭнергоСервис»

тел./факс (499) 755-59-34 <https://pes-generator.ru>

e-mail: diesel-kvt@mail.ru e-mail: info@pes-generator.ru